

LSZ-A9704HGWF / CVMR-1104D-G3GW



ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ и ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

Меры безопасности при установке и эксплуатации видеорегистратора должны соответствовать требованиям «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей». Это устройство предназначено для использования внутри автомобиля, чтобы предотвратить короткое замыкание или поражение электрическим током, не допускайте попадания устройства под дождь или во влажную окружающую среду. При попадании в устройство посторонних предметов или жидкостей немедленно отсоедините питание устройства обратитесь за помощью к квалифицированному техническому персоналу для проверки и перезапуска устройства. Это устройство является высокотехнологичным оборудованием, ремонт которого пользователями невозможен (даже замена очень небольших первоначальных деталей). В случае отказа обращайтесь к квалифицированному техническому персоналу или к дилеру. Не ремонтируйте устройство самостоятельно. Среда установки 8-36В постоянного тока, перед включением питания проверьте используемый источник электропитания. Если устройство не используется в течение длительного

времени, полностью отключите электропитание видео. Выберите для установки устройства подходящее место, в котором воздух может свободно обдувать устройство и которое позволяет избежать перегрева и попадания воды. Нельзя устанавливать устройство около источников тепла и рядом с вентиляционными каналами, отводящими тепло, а также в местах, где на устройство попадал бы прямой солнечный свет, либо в местах со слишком большим количеством пыли, местах, где возможно попадание дождевой воды, или вблизи источников вибраций или ударов прекратите эксплуатацию видеорегистратора при обнаружении неполадки. Все подключения должны осуществляться при отключенном электропитании. Запрещена подача на входы устройства сигналов, не предусмотренных назначением этих входов – это может привести к выходу устройства из строя. Не допускается воздействие на изделие электромагнитных излучений, активных химических соединений, электрического тока, а также дыма, пара и других факторов, способствующих порче устройства. Конфигурирование устройства лицом, не имеющим соответствующей компетенции, может привести к некорректной работе, сбоям в работе, а также к выходу устройства из строя.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Язык	Английский, Русский	USB	1
Интерфейс	OSD Меню	Слот для SIM карт	да
Безопасность	Пароли пользователей, пароль администратора	3G	да
Видео вход	4-канала (Авиационный разъем), 1.0vp-p,75Ω	4G	нет
Видео выход	1CH (VGA), 1.0vp-p, 75Ω	Wi-Fi	да
Дисплей	1, 4 экранный просмотр	GPS	да
Система	PAL: 100 fps, CCIR 625tvl, 50 field; NTSC: 120 fps, CCIR 525tvl, 60 field	Программное обеспечение	Просмотр на ПК через клиент
Формат сжатия видео	H.264	Обновление ПО	Через SD
Аудио вход	4 канала Авиационный разъем	G-Sensor	да
Аудио выход	1CH AV порт + 1CH I/O порт	Входное напряжение	DC+8V~+36V
Формат сжатия аудио	G.726, 8kb/s	Выходное напряжение	+12V, 1.5A; +5V, 1.5A
Разрешение картинки	4*АHD(720P) или 4*Аналог(960H/D1/HD1/CIF)	I/O порт	High level alarm 5~24V, Low level alarm <3V
Кодирование видео	ISO14496-10	Рабочая температура	-20°C to +70°C / 20% - 80%
Битрейт	CIF: 256Kbps~1.5Mbps, HD1: 600Kbps~2.5Mbps, D1: 800Kbps~3Mbps, 720P: 1000Kbps~4Mbps 1080P:2Mbps - 6Mbps	Вес	1.6 Кг (со всеми аксессуарами)
Битрейт аудио	5KB/s	Размеры упаковки	165*145*70 мм
RS232	1 вход	Размеры	150мм*137мм*60 мм
RS485	1 вход	Хранение информации	1 HDD 2,5" до 2 Тб и 1 SD карта до 256Гб, циклическая запись
RJ45 локальная сеть	да	Вход / Выход тревог	4CH alarm input/1CH DO

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует соответствие параметров видеорегистратора при соблюдении потребителем Правил эксплуатации. Продавец обеспечивает гарантийное обслуживание оборудования Покупателя и взаимодействие с Изготовителем. Гарантия не распространяется на дефекты, вызванные стихийными бедствиями, воздействием огня, попаданием внутрь устройства посторонних предметов и/или жидкости, на дефекты, появившиеся в результате дорожно-транспортного происшествия. Гарантия не распространяется в случае повреждений, нанесенных Покупателем в процессе самостоятельного монтажа или подключения, произведенного без участия специалистов Продавца или произведенного без согласования с Продавцом. Не допускается превышение значения питания 36В. Гарантийный срок – 2 года со дня продажи.